Manual Técnico - Válvula 31JS6A

♦ Introdução

A 31JS6A é um tetrodo de feixe direcionado (beam power tetrode), desenvolvido originalmente para o circuito de deflexão horizontal de televisores nos anos 60 e 70. Sua robustez, alta capacidade de dissipação e operação em tensões elevadas tornaram-na popular também em amplificadores de áudio de alta potência e em transmissores experimentais.

Assim como suas variantes (6JS6A e 17JS6A), a 31JS6A se diferencia pela tensão de aquecimento do filamento, sendo projetada para sistemas que utilizavam 31 volts de filamento.

♦ Ficha Técnica (Valores típicos)

- Tipo: Beam Power Tetrode
- Filamento: 31 V / 0,45 A
- Base: Octal (8 pinos)
- Tensão máxima de placa (anodo): 6.000 V (pico em serviço de deflexão horizontal)
- Tensão contínua de placa (máx.): ~770 V
- Tensão da grade de tela (g2): 200 V máx.
- Dissipação máxima de placa: 24 W
- Dissipação máxima da tela (g2): 3,5 W
- Transcondutância (gm): ~ 5.500 μmho
- Potência de saída típica (áudio, push-pull, classe AB1): 40 a 50 W (par de válvulas)

♦ Configuração de Pinos (Base Octal)

- 1 G1 (Grade de controle)
- 2 Conexão interna
- 3 Cátodo & feixe direcionador
- 4 Filamento
- 5 Filamento
- 6 Conexão interna
- 7 G2 (Grade de tela)
- 8 Anodo (Placa)



- Televisores vintage: Circuito de deflexão horizontal.
- Amplificadores de áudio: Projetos de alta potência em Hi-Fi e guitarra.
- Radioamadorismo: Transmissores de baixa e média potência, especialmente em HF/CB (27 MHz).
- Equipamentos lineares: Muito usada nos anos 70/80 em lineares de rádio CB.
- Restauração: Substituição em equipamentos antigos que utilizavam esta série de válvulas.

Observações

- Compatível em conceito com 6JS6A e 17JS6A (diferença principal é o aquecimento).
- Construção robusta → suporta picos de alta tensão típicos do circuito de deflexão horizontal.
- Muito utilizada em lineares CB devido à disponibilidade e baixo custo na época.
- Hoje é uma válvula mais rara e valorizada no mercado de colecionadores e áudio vintage.